



Sanftanlaufgerät SSAZ 3

AC-Normmotoren

AC-Servomotoren

Getriebe

Frequenzumrichter

Motorstarter

Sanftanlaufgeräte

Digitale Taktorschaltgeräte

Drehsteller / Drehverteiler

Dreh- und Stillstandswächter

Drehfeldmagnetsteller

Wirbelstrombremsen

Gleichstrommotorregler



Bei dem Sanftanlaufgerät Typ SSAZ handelt es sich um ein **Sanftanlauf- und Sanftauslaufgerät** mit einer Leistung von 1,5kW - 3 KW. Hier ist in zwei der drei Phasen ein Leistungshalbleiter integriert .

Durch die zeitabhängige Steuerung der Zündwinkel wird erreicht, dass zunächst nur ein kleiner Strom in den Phasen fließt, welcher sich zunehmend vergrößert, bis der max. Stromflusswinkel wirksam wird .

Die Stromanstiegsgeschwindigkeit (Hochlaufzeit) sowie die Stromsenkungsgeschwindigkeit (Tieflaufzeit) und das Anfangsdrehmoment (BOOST) des Motors lassen sich getrennt einstellen.

Wenn nach Ablauf der eingestellten Hochlaufzeit der max. Stromflusswinkel wirksam wird überbrücken Relaiskontakte die Leistungshalbleiter, so dass die Anlaufelektronik nicht mehr im Eingriff steht

Typ	SSAZ 3 400 V
Nennspannung	400V
Frequenz	50 Hz
Max. Motorleistung	1,5 – 3,0 kW
Anlaufzeit	0,3 s – 20 s
Lagertemperatur	- 20 °C bis 75 °C
Betriebstemperatur	0 bis + 40°C
Schutzart	IP 20

